

## ESTIMULADOR DE BAJO VOLTAJE PARA TERNERAS Modelo ES-4



**El Modelo ES-4 de Jarvis:  
estimulador eléctrico de baja potencia para terneras.**

- El Modelo ES-4 de Jarvis aplica una corriente eléctrica controlada de manera exacta (a bajo voltaje) a los animales ya desangrados, aportando las siguientes ventajas:
  - Mejor rendimiento sanguíneo.
  - Acelera la disminución del pH: reduciendo el período de envejecimiento y la pérdida por contracción (acortamiento por frío).
  - Mejora la calidad de la carne.
  - Ayuda al deshuesado caliente.
- Pinzas de acero inoxidable



**ENVEJECIMIENTO MÁS CORTO: REDUCE LA PÉRDIDA POR CONTRACCIÓN**

**ESTIMULADOR DE BAJO VOLTAJE PARA TERNERAS**  
**Modelo ES-4**

**Características**

Accionamiento Eléctrico

**Modelo ES-4**

Consumo de energía 50 W

Fuente de alimentación 110 V, 1 fase, 50 / 60 Hz  
220 V, 1 fase, 50 / 60 Hz

Tensión estimulación RMS (onda rectangular) 21 V

Dos temporizadores de estimulación independientes. 20 segundos      36 segundos

Corriente estimuladora 0,25 A

Tasa estimulación por hora (máximo) 100 / hora

Controles - único botón eléctrico 12 V

Dimensión general en los conectores

Estimulador 11 x 11 x 6,7 pulg. 279 x 279 x 170 mm

Unidad remota 11 x 7 x 6,7 pulg. 279 x 178 x 170 mm

Peso

ES-4 6,2 libras      2,8 kg

Unidad remota 3,7 libras      1,7 kg

Componentes eléctricos Calidad industrial

**Selección del equipo y accesorios**

**Número de Pedido**

Modelo ES-4

110 V, 1 fase, 50 / 60 Hz 4043005

220 V, 1 fase, 50 / 60 Hz 4043006



Productos para la industria cárnica y avícola

Jarvis Spain S.L. · Carrer Farigola 28 · Pol. Ind. Polingesa, 17457 Riudellots de la Selva · Girona Teléfono:  
(0034)972 47 87 66 · info@jarvisespana.es · www.jarvisespana.es