

## PREAMPLIFICADOR DE ELECTRÓNICA MODULAR



**C-710Z1** tarjeta - interfaz telefónico 1 zona

**C-710Z24** tarjeta - interfaz telefónico 24 zonas

Adaptador telefónico para emisión de avisos desde la instalación de telefonía, insertable en preamplificador de electrónica modular PM. Utiliza una extensión o línea externa analógica y marcado mediante tonos DTMF, incorpora clave de acceso numérica, gong previo al mensaje y controles para el nivel de salida de audio y el nivel de salida de gong.

Salida de audio independiente en conector RJ-45 en la parte trasera de la tarjeta, con una señal simétrica de 0 dB. Modelos para 1 zona (C-710Z1) ó 24 zonas (C-710Z24).



	<b>C-710Z1</b>	<b>C-710Z24</b>
Entrada	PABX, tonos DTMF	PABX, tonos DTMF
Salida	Audio 0 dBm + prioridad	Audio 0 dBm + prioridad
Mensajes en diferido	No	Sí (grabación 60 s)
Indicadores LED	Línea abierta / ocupada	Línea abierta / ocupada
Controles	Volumen general y de gong	Volumen general y de gong
Número de zonas	1	24
Consumo	100 mA	150 mA

## MODULAR ELECTRONIC PREAMPLIFIER



**C-710Z1** card - 1 zone telephone interface

**C-710Z24** card - 24 zones telephone interface

Telephone paging interface to send messages to Public Address loudspeakers from telephone system. To be inserted in PM modular preamplifier mainframe. The unit uses an analogue extension from PABX and DMTF dialing, with access password, gong before the message, volume and gong level control.

The audio output is a 0 dBm balanced signal, with RJ45 connector in the rear panel. Models of 1 zone (C-710Z1) and 21 zone (C-710Z24).



	<b>C-710Z1</b>	<b>C-710Z24</b>
Input	PABX, DMTF tones	PABX, DMTF tones
Output	Audio 0 dBm + priority	Audio 0 dBm + priority
Diferred messages	No	Yes (recording 60 s)
LED indicators	Open / busy line	Open / busy line
Controls	General and gong volume	General and gong volume
No. of zones	1	24
Consumption	100 mA	150 mA