

AMPLIFICADOR DE 240 W CON SELECTOR DE 6 ZONAS

A-5240Z6N **240 W**

Amplificador mezclador de 240 W de potencia RMS con seis salidas de zonas para altavoces en línea de 100 V seleccionables desde el panel frontal.



Alimentación	220 ~ 240 V / 50 Hz, máx 480 W consumo
Potencia RMS	240 W
Respuesta en frecuencia	100 ~ 16.000 Hz \pm 3 dB
Distorsión (THD)	< 0,1 % a 1 kHz, 1/3 de potencia nominal
Salidas para línea de altavoces	8 ohm, 70 V y 100 V
Selección de zonas	Pulsadores en el panel frontal. Selección de 6 zonas en línea de 100 V.
Salida AUX OUT	600 ohm, 1 V (0 dB)
Entradas micro (3)	600 ohm, 6 mV, no balanceadas
Entradas auxiliares (2)	10 kohm, 250 mV, no balanceadas
Relación S/R	MIC: \geq 66 dB / AUX: \geq 70 dB
Control de tono	\pm 10 dB a 100 Hz (graves) y 10 kHz (agudos)
Protecciones	Fusible alimentación y cortocircuito
Función MUTE	0 ~ -30 dB
Dimensiones (mm)	440 x 88 x 260 mm
Peso	10 kg

- 3 entradas de micrófono, 2 entradas de auxiliar y una salida auxiliar para interconexión de equipos.
- Salida general de altavoces para línea de 100 V, 70 V y 8 Ω
- 6 salidas de zonas para línea de 100 V.
- Función de mute en la entrada MIC1 que actúa sobre el resto de las entradas (prioridad).
- Control de volumen independiente para cada entrada.
- Controles de tono; agudos y graves.
- Vúmeter para supervisión del nivel de señal.
- Protección contra cortocircuitos.



240 W AMPLIFIER WITH 6-ZONE SELECTOR

A-5240Z6N **240 W**

RMS power 240 W mixer amplifier with six zone outputs for loudspeakers in 100-V line selectable from front panel.



Power supply	220 ~ 240 V/50 Hz, max 480 W consumption
RMS power	240 W
Frequency response	100 ~ 16,000 Hz, ± 3 dB
Distortion (THD)	< 0.1% at 1 kHz, 1/3 nominal power
Outputs for loudspeaker line	8 Ohm, 70 V and 100-V
Zone selection	Push-buttons on the front panel. Selection of 6 zones in 100-V line.
AUX OUT output	600 Ohm, 1 V (0 dB)
Micro inputs (3)	600 Ohm, 6 mV, unbalanced
Auxiliary inputs (2)	10 kOhm, 250 mV, unbalanced
S/N ratio	MIC: ≥ 66 dB/AUX: ≥ 70 dB
Tone control	± 10 dB at 100 Hz (bass) and 10 kHz (treble)
Protections	Power supply and short-circuit fuse
MUTE function	0 ~ -30 dB
Dimensions (mm)	440 x 88 x 260 mm
Weight	10 Kg

- 3 microphone inputs, 2 aux inputs and 1 aux output for link.
- Speaker general outputs with line transformer 100V, 70V, & 8 Ω
- 6 zones outputs with line transformer 100V.
- Muting function. MIC1 overrides other audio inputs (priority function).
- Individual Volume control for each input.
- Low and High Tone control.
- Vu-meter provided for a quick and easy monitoring of the sound level.
- Short-circuit protection.

