

M2

Etapa de potencia 15 Amp. o 25 Amp.

DETALLE

- Aporta una potencia máxima de salida 15 Amp. o de 25 Amp.
- Interruptor con tres posiciones:
 - Apagado
 - Regulado
 - 100% de Potencia.
- Entrada analógica de 0-10 V ó 10-0 V.
- Control en modo automático o manual.
- Relé de salida para conectar un dispositivo de alarma.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	M2
ENTRADAS	1 Entrada analógica 0-10 V
SALIDAS	1 Relé 1 Salida de potencia regulable 15 A / 25 A
ALIMENTACIÓN	230 V
MEDIDAS	198x106x247 mm (15A) / 199x106x247 mm (25A)
PROTECCIÓN IP	IP55
NORMATIVAS	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

